Upgrade options on ML-2/ AGC150/ AGC200

Optionen freischalten für ML2/ AGC150/ AGC200

1. Mit einem USB Kabel (A-B Standard) können Sie sich mit dem DEIF Gerät verbinden. Dazu verwenden Sie einen freien USB Port an ihrem Computer und benutzen den davor vorgesehen Service Port an ihrem DEIF Gerät.
   Connect a USB cable to the device



2. Wenn Sie eine Hardware mäßige Verbindung haben, dann öffnen Sie die USW (Utility Software) unter Windows -> Programme -> Utility Software 3 (Ordner) -> Utility Software 3.
   In Windows: Start->Programs->Utility Software 3 and start the USW 3 file



3. Das geöffnete Programm sieht folgendermaßen aus:
   The USW 3 looks like that:



4. Um sich jetzt zu verbinden klicken Sie auf den kleinen Pfeil nach unten, der neben dem Verbindungsymbol sitzt.
   Press the arrow in the red circle it opens a further window



5. Jetzt öffnet sich ein Reiter wo Sie die verschiedenen Verbindungsarten sehen. Gehen Sie jetzt auf Service Port (USB) und wählen Sie den Port von ihrem PC aus, mit dem Sie sich vorher verbunden haben.
   Then you look for their USB port and connect to the device



6. Jetzt sehen Sie wie sich die Software mit dem Gerät verbinden möchte.
   Data transfer is active



7. Kurz danach öffnet sich an gleicher Stelle wo Data transfer … steht ein Fenster wo man das Benutzerlevel auswählen kann. Bei New Level stellen Sie *master* ein (ein Passwort ist hier 2002).
   It opens a new window. In the first line under "*new level*" please select *master* and add the password, it's *2002. (default setting)*



8. Nachdem Sie *OK* gedrückt haben, werden die Informationen ausgelesen (siehe unten).
   After you push *OK* the *Data transfer is* activated…



9. Gehen Sie nun auf *Upgrade options*, in der oberen Symbolleiste.
   Now you go on *Upgrade options* (see the red circle)



10. Es öffnet sich ein Fenster. Bitte fühlen Sie hier die Felder aus.
    It opens a new window, please fill the fields with the correct data.



11. Auf Seite 2 wählen sie die gewünschte Option aus, hier als Beispiel ist die H7 gewählt.
    On page 2 select the option. In this file e.g. H7.



12. Auf Seite 3 tragen sie ihre Kontaktdaten ein.
    On page 3, please fill the fields with the correct data.



13. Auf Seite 4 wählen Sie ihren Kontakt wo sie die Bestellung aufgeben möchten.
    On page 4 choose the contact where you order the option.



14. Auf Seite 5 wird ihnen jetzt der Freischaltcode angezeigt. Bitte Kopieren sie diesen in eine NEUE E-MAIL und danach erstellen sie ein PDF



die sie zusätzlich anhängen.

On page 5, you see the key. Make a copy of this key and insert this in a new email. After that you construct a PDF file and attached this in the same mail.





15. Jetzt schicken sie die E-Mail an die Kontaktperson von DEIF, diese wandelt den Code um und schickt sie Ihnen wieder per Mail zurück. Wenn sie den neuen Code per Mail von uns erhalten haben, gehen sie auf „*Write new options“.*
    Now you send the mail to the contact person @ DEIF. This one transform the Code and send you a new mail back with a new code. After that you go on “*Write new options”.* see the red circle.



16. Kopieren sie ihren neuen Code in das Fenster wo sich geöffnet hat und drücken sie *OK.*
    Copy the new code in the open window *Upgrade options* and push *OK.*

    ACHTUNG nach der Option Erweiterung wird das Gerät neu gestartet, es kann sein das angezogene Schalter fallen!!

    ATTENTION after this process the unit restart automatically. It can happen that the breakers trip!!



17. Nach dem Neustart der USW 3 Software verbinden sie sich wieder mit dem Gerät und gehen in der linken Spalte auf *Options.* Die Option H7 muss jetzt grün sein !!

    After USW 3 Software restart connect to the device again. On left hand site is the button options. In this window must be a green circle at the unlock option.



18. Sie können die Option jetzt verwenden.
    Now you can use the option as needed.